



# SpeechLine Digital Wireless AWM 2 - Antenne murale

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage discret des antennes sur un mur ou pied de micro
- Robuste boîtier métallique

L'antenne murale AWM 2 permet le montage déporté et presque invisible des antennes réceptrices et convient pour toutes les applications où les conditions de réception à l'emplacement du récepteur ne sont pas optimales. L'AWM 2 s'installe facilement sur un pied de micro ou sur un mur.

## SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

L'antenne murale, se composant de deux antennes tiges blanches pour la bande des 1,9 GHz et d'un robuste boîtier métallique, devra être conçue pour le montage discret des antennes sur un mur ou pied de micro. Le boîtier métallique disposera de deux trous sur sa partie supérieure pour la fixation des antennes tiges, d'un filet de 3/8" sur sa partie inférieure pour la fixation sur un pied de micro ainsi que de deux trous de montage de 9 mm à l'arrière pour la fixation sur mur. Le boîtier offrira un trou de câble de 16 mm à l'arrière ainsi qu'une encoche de câble supplémentaire au bord arrière de la partie inférieure pour permettre une gestion de câble facile et efficace.

Les dimensions (L x P x H) seront 225 x 53 x 60 mm. Le poids sera de 640 grammes. La couleur de l'antenne murale sera blanc.

L'antenne murale devra être la Sennheiser AMW 2.

Des câbles d'antenne appropriés de différentes longueurs, fournis complets avec des rondelles et écrous nécessaires, seront disponibles en accessoires.

## ACCESSOIRES

<b>CL 5</b>	Câble d'antenne, 5 m	N° d'article 505976
<b>CL 10</b>	Câble d'antenne, 10 m	N° d'article 506263
<b>CL 20</b>	Câble d'antenne, 20 m	N° d'article 506264

## VARIANTES DU PRODUIT

AWM 2	N° d'article 505981
-------	---------------------





# SpeechLine Digital Wireless AWM 2 - Antenne murale

## DIMENSIONS

